

# Leckagemelder WM25



- Einfache Installation
- Robust und preiswert
- Relaisausgang mit Wechsler 60V / 0,5A
- Betrieb mit 24V DC
- Ansprechhöhe individuell verstellbar

## ANWENDUNGEN

Leckageerkennung von Leitungs-, Brauch und Schmutzwasser in:

- Auffangwannen
- Doppelböden
- Zwischendecken
- Unter Kühlkanälen
- Und vieles mehr...

## BESCHREIBUNG

Die Leckagemelder WM25 dienen zur Leckageüberwachung in Räumen und offenen Auffangbehältern.

Der Sensor erfasst gut leitfähige Medien, wie zum Beispiel Leitungs-, Brauch- und Schmutzwasser.

Am Boden montiert, löst der Sensor Alarm aus, sobald das auslaufende Medium erfasst wird.

Mit den Kunststoffschrauben auf der Unterseite kann die gewünschte Ansprechhöhe eingestellt werden.



## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	UNenn= 24V DC (18-30V DC)
Stromaufnahme	max. 20mA
Empfindlichkeit	<500kΩ / >2μS
Messstrom	ca. 1mA
Relaiskontakt	Wechslerkontakt max. 60V, 0,5A
Reset-Funktion	durch am Kabel angebrachten Magnet
Anschlusskabel	PVC, Länge ca. 5m, 5x0,14mm <sup>2</sup> , längeres Kabel auf Anfrage (max. 50m)
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Gehäuse	50x35x25mm (LxBxH)
Ansprechhöhe	einstellbar: 0/2mm - 5mm
Schutzart	IP67 (nicht für dauerhaftes Untertauchen geeignet)
Gewicht	ca. 210g, einschließlich Kabel

**CE-Kennzeichen:** Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien.

## BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Beschreibung
544 202	WM25	Leckageüberwachung mit 5m PVC-Kabel

## ABMESSUNGEN

Gehäuse 50x35x25mm (LxBxH)



WM25 mit am Kabel angebrachten Magnet für Reset nach entfernter Leckage



Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0

Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage [www.bamo.de](http://www.bamo.de)

E-Mail [info@bamo.de](mailto:info@bamo.de)

Leckagemelder  
WM25

23-02-2024

D-544.07-DE-AE

LEV

544-07/1